

Cihazın Kullanım Ömrü 3 yıldır.

Firma-Merkez Servis İletişim Bilgisi

Adres: Bakır ve Piriççiler Sanayi Sitesi
KARANFİL SOK. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
Fax : 0212 6930224
Web : E-mail : info@goldmaster.com.tr



MADE IN PRC

LÜTFEN GARANTİ BELGESİ ÜZERİNDE BULUNAN EKİ ON(10) GÜN İÇERİSİNDE
BELİRTİLEN İLETİŞİM ADRESİNE POSTALAYIN, YA DA FAX VEYA E-MAIL
YOLUYLA BİZE ULAŞTIRIN.

Fax: 0212 693 02 24 - email: www.goldmaster.com.tr info@goldmaster.com.tr

GoldMaster

RM-1691 OTO HOPARLÖR



Kullanma Kılavuzu

www.goldmaster.com.tr

Teknik Özellikler:

Frekans:60-20kHz
Hassasiyet: 88 dB/W/M
Maksimum power: 700W (PMOP)
Ses bobini: 25mm
35mm Mylar konik tweeter ve
2*12mm Piezo tweeter

Spefications:

Frequency:60-20kHz
Sensitivity: 88 dB/W/M
Max power: 700W (PMOP)
Ses bobini: 25mm
35mm Mylar DOME TWEETER AND
2*12mm Piezo TWEETER